

MANUAL

WIRELESS SPEAKER
MX51 TELICA

BOXA BLUETOOTH MAXTON TELICA MX51 . MANUAL DE UTILIZARE

Continut pachet



MX51 TELICA
BOXA DE EXTERIOR



CABLU USB



MANUAL




CARABINĂ




VENTUZĂ


INTRODUCTION >>>



LED Status



Răspunde/ respinge apel
Buton comutare Mod Funcționare



Setări inițiale
led indicator

MICRO SD Card
MICRO SD

Buton Redare/ Pauză

CONECTARE >>

1 Apasă liung butonul Pornit/ Oprit, pentru a intra în modul de conectare Bluetooth
Led ul indicator indica Albastru intermitent

2 Conectează cu telefonul
Setari>Bluetooth>Alege dispozitiv
MX51 TELICA
Conectare reușită
Led ul indicator Albastru ramâne aprins

FUNCȚII>>>



BLUETOOTH



IPX5
Rezistent la apă



MICRO SD



maini libere



indicator baterie

- Atentionare:
- Apasă scurt pe butonul Mode, pentru a schimba între modul de redare Bluetooth sau de pe cardul Micro SD.
 - În cazul în care boxa nu mai răspunde la comenzi apasă butonul POWER ON timp de 8 secunde pentru a reseta.
 - Apasă scurt butonul Răspuns/ Respinge pentru a raspunde la telefon, apasă lung pentru a respinge un apel.
 - Suportă MicroSD de maxim 32 GB.
 - Dupa introducere MicroSd, redarea audio pornește automat.

IPX5: Rezistă la umezeala pentru maxim 3-5 minute. NU rezista la scufundarea in apă.

Alte detalii >>>

INCARCARE
Se poate încărca de la orice port USB, sau de la un încărcător USB(nu este inclus in pachet)

LED albastru intermitent Se așteaptă conectarea via bluetooth

LED albastru aprins permanent Conectat via Bluetooth, sau in mod redare de pe MicroSD

Indicator status baterie intermitent Cand LEDul roșu este aprins intermitent, bateria este descărcată, trebuie conectată la un încărcător

LED roșu încărcare aprins LEDul roșu rămâne aprins în timpul încărcării și se stinge cand bateria este complet încărcată

Boxa se oprește automat in 15 minute daca nu este conectată/ utilizată, pentru a prelungi durata de viață a bateriei

SPECIFICATII >>>

Versiune Bluetooth	4.2
Specificatii tehnice difuzor	4W
Dimensiune	91.9x89x43mm
Greutate netă	122.5g
Frecventa răspuns	150Hz- 17KHz
Senzitivitate	80dB
Raport S/N	>80dB
Distorsionare	<0.3%
Distanță lucru	~10 M
Putere de transmisie	Clasă 2- 6dbm~+4dbm
Profile Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP
Gama de frecvențe	2,4Ghz-2,480GHz 79Ch
Curent lucru	<400mA
Tesiune lucru	3.3V- 4.2V
Tesiune incarcare	5V CC
Curent de incarcare	400-500mA
Capacitate baterie	500mA
Timp de incarcare	2 ore
Timp de redare la volum maxim	1,5 ore
Timp de redare la 60% volum	2-3 ore

GARANTIE >>>

Garantia este de 24 luni, in conditiile specificate in certificatul de garantie al productaorului.
Nu este acoperita de garantie utilizare in mod defectuos, in alte conditii decat cele indicate.
Producatorul nu poate fi facut responsabil de orice fel de accidente

ATENTIE >>>



The company reserves the right to the product modification for appearance and function,which is subject to change without prior notice.